

Název: Novostavba výrobněskladovacího areálu BLAZE
HARMONY s.r.o.

Investor: Blaze Harmony s.r.o.
Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ : 27816273

Místo stavby: parcely p.č. 693/3, 712, 704, 706, 259, 612/1,
k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou

Technicko-obchodní specifikace č.1

Záložní zdroj pro ATS

Typ: ASTIP STRONG 4000VA/3F/30M

Doba zálohy : 30 minut

Záložní zdroj vyhovuje požární normě ČSN 12 101 část 10 - Zařízení pro odvod tepla a kouře - záložní zdroje.

ZDROJE VYHOVUJÍ "Metodice zkoušení systému napájení a ovládání PBZ a zařízení funkčních při požáru "VYDANÉ GR HZS.

Rozváděč s úpravou EI45 DP1

Záložní zdroj je vyhrazené zařízení dle vyhlášky 73/2010 Sb.§2,odst.1a), vyhlášky 246/2001 Sb. §1,odst.d), §2,odst.4g).

Pokud je záložní zdroj použit jako požárně bezpečnostní zařízení (dle požárně bezpečnostního řešení), podléhá toto zařízení pravidelné kontrole provozuschopnosti dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhlášky 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru.

Vstup: 3x400V, + - 10%, L1, L2, L3, N, PE

Výstup: 3x400V, + - 10%, U, V, W, No, PE

Výkon zdroje : 4000VA

Zálohovaná NULA nesmí být galvanicky spojena se síťovým vodičem N!!!!

Rozměry: 900x440x180 mm v/š/h

Minimální montážní prostor po stranách zdroje musí být 300 mm. Do rozměru 1600x820x400 mm musí být minimální výška místnosti 2000 mm a před zdrojem 1200 mm. Nad uvedenou velikost musí mít místnost minimální výšku 2500 mm a před zdrojem 1200 mm.

Hmotnost: 25 kg

Krytí: IP30 Na objednávku možnost krytí zdroje s úpravou EI 45 DP1-S

Okolní teplota: 1-35 °C

Ovládání zdroje

Pro ovládání záložního zdroje slouží externí signály EPS, MaR, Tlačítko Požadujeme bezpotenciálový (beznapěťový) rozpínací (NC) kontakt.

TOTAL STOP Požadujeme bezpotenciálový (beznapěťový) spínací (NO) kontakt.

Je-li aktivováno tlačítko TOTAL STOP, musí být zajištěno odpojení objektu od napětí včetně požárně bezpečnostních zařízení.

Signál TOTAL STOP zapojený do záložního zdroje, odpojí od napětí pouze všechny výstupy ze zdroje.

Ve zdroji použity baterie LIFEPO = 5 let záruky při trvalé teplotě do 35°C, krátkodobě do 40 °C.

Životnost LIFEPO baterií 12 let.